

六、BK、JBK3、JMB系列控制及照明行灯变压器

BK、JBK3、JMB系列控制及照明行灯变压器属于隔离型变压器；BK、JBK3系列为开启式不带外壳，JMB系列为防护式带有外壳；主要适用于交流50/60Hz，电压不超过500V的电气控制电路中，可作为机械设备、电子设备的控制电源、工作照明及信号电源用。

额定输入电压：380、220V（或按客户需求而定）

额定输出电压：220、127、110、36、24、12、6V（或按客户需求而定）



产品名称-型号	规格	外形尺寸（长×宽×高）cm
BK系列 机床控制变压器	25VA	7.5×6×9
	50VA	8×6.5×9.5
	100VA	8.5×8×10
	150VA	9.6×9×10.5
	200VA	9.6×10.5×10.5
	250VA	9.6×10.5×10.5
	300VA	12×11.5×12.5
	400VA	13.2×12×14
	500VA	13.2×12×14
	700VA	15×13×15.5
	800VA	15×13.5×15.5
	1kVA	15×14.5×15.5
	1.2kVA	16.8×14.5×17.5
	1.5kVA	16.8×15.5×17.5
	2kVA	19×17×19
	3kVA	22×17×22.5
	4kVA	22.8×18×23.5
5kVA	22.8×19×23.5	
7kVA	28.5×24×24.5	
8kVA	28.5×25×24.5	
10kVA	28.5×26×24.5	

产品名称-型号	规格	外形尺寸(长×宽×高) cm
JBK3系列 机床控制变压器	40VA	8×6.5×9.5
	63VA	8×6.5×9.5
	100VA	8.5×8×10
	160VA	9.6×9×10.5
	200VA	9.6×9×10.5
	250VA	9.6×9×10.5
	300VA	12×11.5×12.5
	400VA	13.2×12×14
	500VA	13.2×12×14
	700VA	15×13×15.5
	800VA	15×13.5×15.5
	1kVA	15×14.5×15.5
	1.2kVA	16.8×14.5×17.5
	1.5kVA	16.8×15.5×17.5
	2kVA	19×17×19
2.5kVA	19×17×19	
JMB系列 照明行灯干式变压器	50VA	15×15×12
	100VA	15×15×12
	150VA	15×15×12
	200VA	15×15×12
	250VA	15×15×12
	300VA	18×18×12
	400VA	20×20×15
	500VA	20×20×15
	700VA	22×22×15.5
	800VA	22×22×15.5
	1kVA	25×25×15.5
	1.2kVA	25×25×18
	1.5kVA	25×25×18
	2kVA	25×25×20
	3kVA	28×28×22
4kVA	30×30×25	
5kVA	30×30×25	
7kVA	35×35×37	
8kVA	35×35×37	
10kVA	35×35×37	

订货须知：订货时请明确以下基本参数

- 1、变压器容量；
- 2、额定输入电压；
- 3、额定输出电压；
- 4、频率 50Hz/60Hz；
- 5、各绕组容量分配（输出为多路时）。